

## **БЗК блоки защитные коммутационные**



Защитные коммутационные блоки «БЗК» исп.01 и исп.02 идеально подходят для распределения шин питания видеокамер, приборов охранно-пожарных, систем контроля доступа и т. п. При отказе (перегрузке по току в одном из каналов) остальная часть запитываемой аппаратуры продолжает функционировать. При этом свечение индикатора красного цвета указывает на номер канала, в котором возникла неисправность.

### **Особенности:**

- индивидуальные (по каждому каналу) фильтры нижних частот обеспечивают подавление взаимных помех - строчных и кадровых синхроимпульсов видеокамер, наводок на кабели питания, внешних импульсных воздействий;
- зелёный индикатор «Работа» индицирует наличие напряжения на входе;
- БЗК обеспечивает защиту от «переплюсовки» входного напряжения, а также от превышения входного напряжения свыше 30 В (коммутационных выбросов и т.п.) с последующим восстановлением работоспособности;
- возможность параллельного включения каналов для увеличения выходного тока;
- возможность параллельного включения блоков для увеличения числа выходов;
- возможность установки на DIN-рейку.



### **Технические характеристики**

<b>Характеристики</b>	<b>Значения</b>
Входное напряжение питания	от 10 до 30 В
Число каналов (выходов)	8
Максимальный коммутируемый ток (суммарный по 8-ми каналам)	5 А - для исп.01 8 А - для исп.02
Максимальный ток каждого канала	0,6 А - для исп.01 1 А - для исп.02
Температурный диапазон	от -30 до + 50 °С
Габаритные размеры	150x103x35 мм
Масса, не более	0,3 кг