



Нейва-РП-228МК радиоприемник малогабаритный цифровой



Новая модель современного цифрового радиоприемника Нейва-РП-228МК выполнена с использованием микроконтроллера управления и микросхемы для цифровой обработки радиосигнала.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Радиоприемник имеет 2 диапазона УКВ и FM. Обеспечивает высокую стабильность настройки и качество приема. Существует как прямая установка частот станций с использованием цифровой клавиатуры, так и их запоминание. Прием ведется на встроенную телескопическую антенну.

Питание от батарей 4,5 В (3 x AA) или от внешнего источника питания. Возможно использование аккумуляторов типа AA. Имеется гнездо для подключения стереотелефонов со штекером 3,5 мм. Корпус радиоприемника выполнен из ударопрочного полистирола.

Технические характеристики

Параметры	УКВ	FM
Чувствительность не хуже, мкВ/м	100	100
Количество запоминаемых станций, шт	99	99
Диапазон частот, МГц	65,8 - 74,0	87,5 - 108,0
Шаг настройки, кГц	50	100
Максимальная выходная мощность, Вт	0,3	
Напряжение питания, В	4,5 (3 x AA)	
Габаритные размеры, мм	178 x 82 x 37	
Масса без источников питания, кг	0,3	
Часы, будильник	+	
Сертификат соответствия	EAC	

Рекомендуемый внешний источник питания: Нейва-098-4,5.