



ЗАКАЗАТЬ

Табло охранно-пожарные световые Люкс-12-К, Люкс-24-К, Люкс-220-К предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Отличаются выпуклой полукруглой формой, оснащены встроенной звуковой сиреной 100 дБ.

Возможна замена надписи на табло без демонтажа изделия. Надписи, пиктограммы и цвет фона на выбор из стандартных (см рис. ниже), под заказ доступно изготовление с любой надписью и пиктограммой.

ВАРИАНТЫ НАДПИСЕЙ И ПИКТОГРАММ				
	A	B	C	D
1	ВЫХОД	ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД	ВХОД	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
2	EXIT	EXIT ВЫХОД	ВЫХОД EXIT	EXIT/ВЫХОД
3	ШЫГУ	ШЫГУ ВЫХОД		
4	→	←		
5	→	←	↔	МЕДПУНКТ ←
6	→	←	БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА	ВЫЕЗД
7	ВЫХОД ←	ВЫХОД →	ВЫХОД ↔	УРА! ПЯТНИЦА!
8	УХОДИ!	СТОП	STOP	ОГНЕТУШИТЕЛЬ
9	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	СТАНЦИЯ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
10	НЕ ВХОДИТЬ! ГОРИТ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА!	ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТЬ!	ПОРОШОК! УХОДИ!	ГАЗ! НЕ ВХОДИ!
11	ПК	ПГ	ПОЖАР	ПОЖАР ӨРТ
12	АЭРОЗОЛЬ - НЕ ВХОДИТЬ!	АЭРОЗОЛЬ - УХОДИ!	ВХОД ЗАПРЕЩЕН	ПОЖАРНЫЙ КРАН
13	АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА	АВТОМАТИКА ОШІРУЛІ	ЭЛЕКТРОЩИТ	ВНИМАНИЕ! ЗАГАЗОВАННОСТИ
14	УТЕЧКА ГАЗА! СРОЧНО ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ	ГАЗ СО	НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ!	ГАЗ! УХОДИ!
	A	B	C	D

Технические характеристики

Модификация	Люкс-12-К	Люкс-24-К	Люкс-220-К
Напряжение питания, В	=12	=24	~220
Номинальный ток потребления, мА - светового и звукового оповещателя	20		-
Потребляемая мощность, В·А, не более: - светового оповещателя - звукового оповещателя	-		6; 11
Уровень звукового давления, дБ, не менее	100		
Степень защиты оболочки, IP	50		
Габаритные размеры, мм	300x100x30		
Масса, кг, не более	0,18		0,22
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55		
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95		