

ВЭЛАН-НТ табло светодиодные взрывозащищенные



Взрывозащищенные светодиодные табло ВЭЛАН-НТ предназначены для использования во взрывоопасных зонах в качестве информационных указателей, а также средств визуального и звукового оповещения.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Корпус из нержавеющей стали.
- Возможность крепления табло на стене (тип крепления «Н») или на потолке (тип крепления «П»).
- Выпускаются модификации с «БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ», с аккумулятором.
- Транзитное подключение и различное размещение кабельных вводов для подвода питания (слева, справа, транзит слева, транзит справа).
- Информационные надписи можно менять, «бегущую строку» - программировать.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Маркировка взрывозащиты	1Ex e mb IIC T6 Gb X, 1 Ex s IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T80°C Db (ВЭЛАН-НТ); 1 Ex e mb [ib] IIC T6 Gb X, 1 Ex s [ib] IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T80°C Db (ВЭЛАН-НТ-«ЗВУК»)
Питание	~12...230±10% В, 50/60 Гц; =12...230±10% В
Мощность	<10 Вт (статичная надпись); ≤ 7 Вт (бегущая строка); < 5 Вт (звуковой элемент)
Тип источника света	LED (светодиоды)
Яркость по оси	500 мкд (статичная надпись); 1500 мкд (бегущая строка)
Звуковое давление, не менее	85±2 дБ (ВЭЛАН-НТ-«ЗВУК»)
Диапазон подводимого кабеля	8-17 мм (по умолчанию)
Степень защиты	IP66
Климатическое исполнение	УХЛ1 (-60...+55°C); ОМ1 (-40...+45°C)
Масса	6,5 кг



Структура заказа

ВЭЛАН-НТ	Н	«ВЫХОД»	К	Ч	(110АС)	А	Л	УХЛ1	ЗВУК	1 Ex s [ib] IIC T6 Gb X
Наименование модели										
Тип крепления: Н - настенное, П - потолочное										
Информационная надпись или бегущая строка										
Цвет букв надписи: Б - белый, К - красный, Ж - желтый, С - синий, З - зеленый, Ч - черный. Для табло «БЕГУЩАЯ СТРОКА»: К - красный, Ж - желтый, З - зеленый										
Цвет фона: Б - белый, К - красный, Ж - желтый, С - синий, З - зеленый, Ч - черный. Для табло «БЕГУЩАЯ СТРОКА» цвет фона не указывается										
Номинальное напряжение питания, В: 12, 24, 36, 110, 127, 230										
Тип тока: АС – переменный; DC - постоянный										
Наличие аккумулятора: без обозначения - отсутствует, А - в наличии										
Подвод электропитания: П – подвод справа (1-кабельный ввод) Л – подвод слева (1-кабельный ввод) ТП – подвод справа «транзит» (2-кабельных ввода) ТЛ – подвод слева «транзит» (2-кабельных ввода) При отсутствии индекса по умолчанию подвод справа (1-кабельный ввод)										
Климатическое исполнение: УХЛ1, ОМ1										
ЗВУК - при наличие звукового оповещателя. При отсутствии звукового оповещателя, индекс не указывается										
Маркировка взрывозащиты										

Пример записи обозначения табло информационного светозвукового, с настенным креплением, надписью «ВЫХОД» выполненной белыми буквами на зелёном фоне на номинальное напряжение 230В переменного тока, климатического исполнения и категории размещения УХЛ1:

- Для внутрироссийских поставок: **«ВЭЛАН-НТ-Н«ВЫХОД»-Б\З-(230АС)-П -УХЛ1-1 Ex e mb IIC T6 Gb X»**
- Для поставок на экспорт: **«ВЭЛАН-НТ-Н«ВЫХОД»-Б\З-(230АС)-П -УХЛ1-1 Ex e mb IIC T6 Gb X -ЭКСПОРТ»**

Стандартный комплект поставки:

- Табло ВЭЛАН-НТ в комплекте с выбранным видом крепления и типом подвода питания (с одним или двумя кабельными вводами), по умолчанию изделие поставляется с одним кабельным вводом ВК-П-ВЭЛ-М25 для небронированного кабеля.
- Имеется возможность изготовления с различными кабельными вводами ВК-ВЭЛ-Ехе - от М16 до М32 для бронированного и небронированного кабеля.
- Техническая документация.



Габаритный чертеж

