



Р44-АХ-3-0.5, Р77-АХ-3-0.5, Р99-АХ-3-0.5 амперметр Omix



Серия приборов Omix AX-3-0.5 – трехфазные амперметры, выполненные в трех типах корпусов, с тремя светодиодными индикаторами для одновременного отображения измеренных значений силы тока по каждой фазе.

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Диапазон измерения	0...5 А (напрямую) ~0...50 кА (с трансформатором)
Дискретность измерения	Автоматическая: 0,001; 0,01; 0,1
Погрешность измерения	±(0,5% + 1 е.м.р.)
Потребляемая мощность	< 5 ВА
Скорость измерения	3 изм./с
Питание прибора	~220 В, 50 Гц (для Р77, Р99) ≅85...264 В, 50...60 Гц (для Р44)
Условия эксплуатации	-10...50 °С ≤ 85 % RH
Размер монтажного отверстия (В×Ш)	Р44: 45×45 мм Р77: 67×67 мм Р99: 91×91 мм
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	Р44: 48×48×103 мм Р77: 72×72×85 мм Р99: 96×96×86 мм
Вес	Р44: 150 г Р77: 305 г Р99: 380 г

Примечание: В комплектацию модели Р44-АХ-3-0.5 входит съемная панель для программирования. Расположение кнопок на съемной панели соответствует расположению управляющих элементов на лицевых панелях моделей Р77-АХ-3-0.5 и Р99-АХ-3-0.5



Габаритные размеры

