



СИ-206-М1 счетчик импульсов с кнопкой сброса



Счетчик импульсов СИ-206-М1 с ручным сбросом показаний и блокировкой для защиты от сброса показаний предназначен для суммирования электрических импульсов практически прямоугольной формы.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- Тип входа: подача питания.
- Монтаж: в щит.
- Подсчет количества собственных включений (подач напряжения на вход).
- Блокировка для защиты от сброса.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	~220, ~110 или =24
Колебание напряжения питания, %	±10
Мощность, потребляемая счетчиками при максимальной быстродействии, Вт, не более: - для счетчиков переменного тока - для счетчиков постоянного тока	4 3
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при непрерывном счете	<10 единиц от контрольного числа (контрольное число 10^5-1)
Быстродействие, имп/с	до 20
Минимальная длительность импульса, мс	20
Минимальная длительность паузы, мс	25
Количество разрядов	6
Срок службы, лет, не менее	6
Габаритные размеры, мм	72x31x74
Вес, кг, не более	0,17