



PR6000 преобразователь частоты



Преобразователь частоты PR6000 представляет собой высокотехнологичное устройство, которое характеризуется высокой точностью, широким диапазоном регулирования и развивает высокий момент на валу электродвигателя.

Функции, выполняемые преобразователем частоты:

- ПИ-регулирование,
- встроенный ПЛК для простых применений,
- программируемые входы и выходы (как аналоговые, так и цифровые),
- задание частоты через счетный вход,
- функция «качающейся частоты»,

- поддержание заданного давления воды,
- встроенный RS-485 и др.

Технические характеристики

Класс напряжения	Модель	Мощность подключаемого электродвигателя, кВт	Номинальный выходной ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Расстояние между крепежными отверстиями		Глубина, мм	Масса, кг
						Ширина, мм	Высота, мм		
220 В Одно- фазное	PR6000-0004S2G	0,4	2,5	98	178	88	165	150	1,5
	PR6000-0007S2G	0,75	4	98	178	88	165	150	1,5
	PR6000-0015S2G	1,5	7	98	178	88	165	150	1,5
	PR6000-0022S2G	2,2	10	132	232	120	218	162	3
380 В Трех- фазное	PR6000-0007T3G	0,75	2,3	98	178	88	165	150	1,5
	PR6000-0015T3G	1,5	3,7	98	178	88	165	150	1,5
	PR6000-0022T3G	2,2	5	132	232	120	218	162	3
	PR6000-0040T3G	4	8,5	132	232	120	218	162	3
	PR6000-0055T3G	5,5	13	206	286	143	269.5	199	5
	PR6000-0075T3G	7,5	17	206	286	143	269.5	199	5,5
	PR6000-0110T3G	11	25	247	350	186	334	232	8,2
	PR6000-0150T3G	15	33	247	350	186	334	232	9
	PR6000-0180T3G	18,5	39	261	486	160	470	279	16
	PR6000-0220T3G	22	45	261	486	160	470	279	17,2
	PR6000-0300T3G	30	60	261	486	160	470	279	25



PR6000-0370T3G	37	75	368	600	230	580	281	28
PR6000-0450T3G	45	90	368	600	230	580	281	30
PR6000-0550T3G	55	110	394	679	300	659	301	35
PR6000-0750T3G	75	150	394	679	300	659	301	39
PR6000-0900T3G	90	176	533	900	400	860	418	63
PR6000-1100T3G	110	210	533	900	400	860	418	69
PR6000-1320T3G	132	250	600	1838	575	1817	600	80
PR6000-1600T3G	160	310	600	1838	575	1817	600	99
PR6000-2000T3G	200	380	600	1838	575	1817	600	128
PR6000-2200T3G	220	415	660	2038	635	2020	600	137
PR6000-2450T3G	245	475	660	2038	635	2020	600	151
PR6000-2800T3G	280	510	660	2038	635	2020	600	186
PR6000-3150T3G	315	605	660	2038	635	2020	600	200



Схема подключения

