



НМА121 Hootronic сигнализаторы звуковые



Оповещатели НМА121 Hootronic применяются в системах пожарной звуковой сигнализации, в системах контроля производственного процесса, в системах оповещения предупредительной и аварийной сигнализации, а также в охранных системах.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- Широкая область применения.
- На выбор предлагается 5 вариантов различных сигналов на 3-х ступенях сигнализации.
- Регулировка уровня громкости.
- Удобный и просторный доступ к клеммным зажимам.
- Два резьбовых отверстия 2xM20 для кабельных вводов.
- Возможна поставка в комплекте с кабельными вводами.
- Монтажная скоба из нержавеющей стали.
- Клеммы для входного и транзитного кабеля.
- Клеммы для проводников сечением от 0,5 до 4,0 мм².

Технические характеристики

Наименование	Значение
Звуковое давление на расстоянии 1 м	124 дБ
Количество тонов	5
Количество ступеней	3
Контроль громкости	Максимум. 124 дБ; Минимум 115 дБ.
Напряжения постоянного тока	24 В постоянного тока (10-30 В постоянного тока)
Напряжения переменного тока	115 В переменного тока; 230 В переменного тока
Эффективная дальность звучания	300 м на частоте 1 кГц
Материалы изготовления	Ударопрочный поликарбонат UL94 V0 & 5VA класс FR ABS (корпус)
Цвет	Серый (RAL7038)
Кабельные вводы	2xM20 поставляются с 1 заглушкой
Диапазон рабочих температур	-25...+55°C
Исполнение по степени защиты	IP66
Вес	2,50 кг (DC); 3,00 кг (AC)

Варианты исполнений

Напряжение		Диапазон	Ток
24 В DC		10-30 В DC	375 мА
115 В AC	50/60 Гц	±10%	160 мА
230 В AC	50/60 Гц	±10%	75 мА

Варианты сигналов

Ступень 1	Описание сигнала	Ступень 2	Ступень 3
Сигнал 1	Заводской гудок	Сигнал 3	Сигнал 5



Сигнал 2	Высокочастотная механическая сирена	Сигнал 1	Сигнал 5
Сигнал 3	Среднечастотная механическая сирена	Сигнал 1	Сигнал 5
Сигнал 4	Электромеханический звонок	Сигнал 2	Сигнал 5
Сигнал 5	Колокол	Сигнал 1	Сигнал 2

Структура заказа

HMA121 Hootronic	AC	230	G
Наименование модели			
Переменный или постоянный ток: AC, DC			
Напряжение питания: =24, ~115, ~230 (см. Варианты исполнений)			
Цвет корпуса: G - серый			

Стандартный комплект поставки:

- HMA121 Hootronic сигнализатор звуковой.
- Техническая документация.