

Разъяснительная таблица конструктивных исполнений ТОЛ-10

Номер конструктивного исполнения ТОЛ - 10	Количество вторичных обмоток					Расположение выводов			Изолирующие стенки	Клеммник со стороны Л1	Ширина трансформатора, мм			Переключаемый по первичной стороне
	2	3	4	5	6	С торца	Снизу	Сбоку			148	165	180	
1	•						•						•	
2	•							•					•	
7		•					•						•	
8		•						•					•	
9			•				•						•	
11.1	•						•				•			
11.2	•							•			•			
12.1		•					•				•			
12.2		•						•			•			
13.1			•				•				•			
14.1	•						•		•		•			
14.2	•							•		•	•			
15.1		•					•		•		•			
15.2		•						•		•	•			
16.1			•				•		•		•			
17.1	•						•					•		•
17.2	•							•				•		•
18.1	•						•				•			•
18.2	•							•			•			•
19.1	•						•		•		•			•
19.2	•							•		•	•			•
20.1	•						•					•		
20.2	•							•				•		
21.1		•					•					•		
21.2		•						•				•		
22	•								•		•			
23		•								•	•			
24			•				•					•		
25	•	•	•	•	•		•						•	
26.1	•						•			•	•			
26.2	•							•		•	•			
27.1		•					•			•	•			
27.2		•						•		•	•			
28.1			•				•			•	•			
29	•						•				•			
30				•			•				•			