



## СМ-05 счетчик моточасов электромеханический



Счетчик моточасов СМ-05 предназначен для автоматического учета времени наработки двигателя или любого другого оборудования (агрегатов, машин), при наличии в составе оборудования источника напряжения.

Заказать

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

### Описание прибора

Счетчик моточасов СМ-05 состоит из электронного блока, шагового электродвигателя, понижающего редуктора и индикаторного устройства. Принцип действия счетчика СМ-05 основан на формировании стабилизированных во времени электрических импульсов и преобразовании этих импульсов во вращательное движение ротора двигателя и цифровых барабанчиков индикаторного устройства. Счетчик моточасов СМ-05 имеет две модификации для работы с сетью различного напряжения:

- СМ-05-1 для работы в сети постоянного напряжения 6 V - 50 V.
- СМ-05-2 для работы в сети переменного напряжения 110 V - 250V.

### Технические характеристики

Параметры	Значения
Масса счетчика, г	65
Отображаемые показания счетчика, час	99999,9
Средний срок службы счетчика, лет	10
Класс пыли влагозащиты	IP 67
Интервал рабочих температур	-40...+ 80°C

### Комплект поставки:

- Прибор - 1 шт.
- Штекер наружный электрический - 2 шт.
- Инструкция по монтажу и присоединению - 1 шт.

### Чертежи

