Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

МД-400 металлодетектор конвейерный



Конвейерный металлодетектор МД-400 используется ДЛЯ обеспечения безопасности.

Модульный принцип построения МД-400, обеспечивающий полную электромагнитную совместимость работающих датчиков, позволяет за счет их соответствующего взаимного размещения сформировать требуемую конфигурацию контролируемой зоны.

Заказать

sales@td-automatika.ru







Датчики в комплекте с блоком

Описание прибора

Конвейерный металлодетектор МД-400 состоит из базового блока и двух датчиков металла. Один из датчиков может использоваться в качестве дополнительного, при необходимости увеличения размеров контролируемой зоны.

Питание датчиков и передача сигналов об обнаружении ими металлических объектов осуществляется посредством трёхжильных кабелей, подключаемых к независимым портам базового блока. Формирование сигналов на исполнительные устройства осуществляется при помощи реле с потенциально независимыми контактными группами.

Установка датчиков производится металла С использованием монтажной арматуры, разрабатываемой соответствующими службами предприятия с учетом специфики применения и конструктивных особенностей используемых на предприятии ленточных конвейеров.

Tovulluockilo vanakmoniicmiikii

| технические характеристики | |
|---|----------------|
| Параметры | Значения |
| Чувствительность - обнаруживаемых металлических предметов на удалении 100 мм от центра датчика | Шарик d=7-8 мм |
| Скорость движения контролируемого потока | 0,3-3 м/с |
| Ширина зоны обнаружения | 400 мм |
| Допустимый ток нагрузки на релейном выходе базового блока при переменном напряжении 220 В или постоянном 28 В | 5 A |
| Потребляемая мощность от сети 220 В | не более 10 Вт |

OOO «ТД «Автоматика» www.td-automatika.ru sales@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

| Допустимое удаление датчика от базового блока | до 100 м |
|--|-----------------|
| Габаритные размеры датчика | 600/200/40 мм |
| Масса датчика | 3 кг |
| Габаритные размеры базового блока | 130/75/160 мм |
| Масса базового блока | не более 1 кг |
| Диапазон рабочих температур | -40+65°C |
| Степень защиты от пыли и влаги: | |
| - Датчика | IP67 |
| - Базового блока | IP30 |
| - Срок службы при круглосуточном режиме эксплуатации | не менее 15 лет |

Комплект поставки

В комплект МД-400 входят базовый блок и два электронных датчика металла.