



ЛК-120 сирена ручная механическая (аналог СО-120)



Сирена «ЛК-120» (аналог СО-120) применяется для громкой и кратковременной передачи звукового сигнала. Передача звукового сигнала обеспечивается сиреной на расстояние до 1500 м при благоприятных условиях (отсутствие ветра или его направление ветра в сторону передачи и др.). Рекомендуется использование сирены для передачи звукового сигнала на открытых пространствах и в просторных закрытых помещениях (спортзалы и т.п.). Принцип работы сирены состоит в преобразовании кинетической энергии вращения крыльчатки в звуковую энергию. Преобразование энергии возникает при прохождении воздушного потока, засасываемого крыльчаткой через отверстия, сделанные в радиальном сечении корпуса излучателя.

Уровень звукового сигнала в сирене ЛК-120 можно увеличить или уменьшить с помощью соединенного с верхней ручкой захвата устройства перекрытия воздуха. Открытие/закрытие данного устройства производится путем вращения верхней ручки захвата в одну из сторон вокруг своей оси.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Звук	120 ± 2 дБ
Частота выхода	600 ± 20 Гц
Эффективный диапазон	1,5 км
Вес нетто	9 кг
Размер коробки	45x37x58см

Состав

1. Корпус сирены.
2. Крыльчатка.
3. Излучатель звукового сигнала.
4. Подставка.
5. Ручка вращения.

Чертеж

