

FC3/FC4 телефон промышленный



Телефоны **FC3/FC4** разработаны с учетом активной телефонной нагрузки и возможностей быстрого реагирования.

Пользователь имеет точное представление о фактическом статусе аппарата. Важные функции, такие как повторный вызов, вход в записную книжку или список звонков повторного набора, доступны по клавишам «горячего» вызова.

Входящие звонки и записи в списке звонков, списке звонков повторного набора и списке соединений автоматически совмещаются с записями имен. Имеется индикация пропущенных звонков и сообщений.

Благодаря цветному дисплею высокого разрешения с подсветкой, символьному ЖК окну нового дизайна и клавиатуре с подсветкой и

цветными кнопками меню работа с прибором FC3/FC4 становится комфортной и удобной.

Телефоны серии FC3/FC4 очень эргономичны благодаря современным технологиям батареи с новейшим управлением энергией и многочисленным возможностям конфигурации использования и сигнализации. Это означает дополнительную безопасность использования и информации.

Отличительные особенности телефонов FC3 / FC4:

- Цветной ЖК дисплей: 16 бит/65536 цветов, надежное крепление, устойчивый к царапинам дисплей. Кнопки с подсветкой, не подверженные стиранию, с цветными «горячими» клавишами для прямого входа в иконное меню;
- 20 MIDI сигналов, мелодия и уровень звука настраиваются отдельно для внутренних и внешних звонков, эффективны при сильном промышленном шуме;
- Сигналы: длинные, короткие, вибрация и свет; отдельно настраиваются для внутренних и внешних звонков и для сообщений;
- Специальная DECT антенна с повышенным качеством приема;
- Литий-ионная перезаряжаемая батарея, 650 мАч, современное управление батареей с индикацией точного уровня заряда;
- Местная телефонная книга: 500 записей с именами, двумя телефонными номерами и тремя рядами информации. Список звонков и соединений с датой и временем, а также список звонков повторного набора, в каждом двадцать записей, с функцией автоматического перемещения в телефонную книгу;
- Сообщения: ручное подтверждение, навигационное меню;
- Часы реального времени и калькулятор с функцией будильника;
- Ручная и автоматическая блокировка кнопок (1/3/5 мин, настраиваемая);
- Аварийная кнопка, доступны функции сообщения и программирования;
- База для телефона, громкую связь можно включить и выключить через меню во время использования телефона. Все пользовательские настройки сохраняются на карте памяти 128 кБ;
- Аксессуары: клипса, телефон, ручка и защитный мешок программы FC1.

Технические данные DECT телефонов FC3/FC4

Размеры	ДхШхВ, мм Прибл. 141×47×020 (с клипсой* прибл. 141×47×30)
Вес (с батареей)	Прибл. 106 г (с клипсой* 113 г)
Категория защиты и температурный диапазон	Категория защиты IP IP 65 (защита от водяных струй и пыли)
Высота падения (любой стороной на бетон)	2 м (без повреждений)
Источник питания	Литий-ионная батарея перезаряжаемого типа 650 мАч
Время зарядки	Прибл. 5 часов
Время работы телефона	Ожидание — прибл. 32-150 часов**
Время работы телефона	Разговор — прибл. 12-17 часов**
DECT™ HF	Частотный диапазон 1,88-1,9 ГГц
Мощность передачи	10 мВт, пиковое значение 250 мВт



Акустическая сигнализация	80-90 дБ SPL*** на расстоянии 30 см
Динамик	на задней стороне
Устройство «свободные руки»	Прекрасное качество голоса
Вибрационный сигнал	Дополнительный или беззвучный сигнал
Карта памяти	128 кБ для телефонной книги и списков звонков, а также для всех пользовательских данных

Аксессуары для FC3/FC4

Зарядное устройство и батарея	Обычное зарядное устройство, комфортное зарядное устройство для дополнительной зарядки батареи, дополнительная батарея
Клипса на пояс	Прочная, прикручиваемая
Телефоны	Телефон с кнопкой отсоединения, база для телефона сторонняя
Чехлы	Кожаный чехол, кобура с петлей для ремня. Защитный чехол, полностью закрытый с пластиковым окном
Программное обеспечение	Mem-Card-Tool для Windows 2003, XP и Vista, в комплекте USB устройство для чтения карт

* Аксессуары

** С/без подсветки в режиме ожидания

*** Для шумной среды, с возможностью выбора сигнала