Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Россия-ПТ-223 приемник трехпрограммный проводного вещания



Приемник Россия-ПТ-223 предназначен для воспроизведения передач, транслируемых по системе трехпрограммного проводного вещания, а также индикации текущего времени, подачи звукового сигнала будильника и индикации температуры от внутреннего и внешнего термодатчиков. Приемник позволяет воспроизводить любую из трех программ - две программы, передаваемые ПО радиочастотным каналам, передаваемую по каналу звуковой частоты.



sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Кнопочное переключение программ со светодиодной индикацией воспроизводимой программы.
- Электронная регулировка громкости и чувствительности.

Технические характеристики

технические характеристики	
Напряжение радиосети	30 (15) B
Количество воспроизводимых программ	3
Питание приемника от электросети переменного тока	частотой 50 Гц напряжением 220В
Потребляемая мощность от сети, не более	10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот по каналам РЧ	160-6300 Гц
Номинальная выходная мощность при питании от сети	1 Вт
Габаритные размеры	275×175×111
Macca	1,1 кг
Срок службы приёмника со дня изготовления	10 лет