



Лира-РП-248 радиоприемник переносной цифровой



Переносной, цифровой УКВ радиоприемник Ли́ра-РП-248 разработан как аналог трехпрограммного радиоприемника проводного вещания.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Имеет по четыре фиксированные настройки в каждом УКВ диапазоне.
- Благодаря энергонезависимым ячейкам памяти обеспечивается сохранение фиксированных настроек при отключении питания.
- Наличие кварцевого синтезатора частоты и высокая чувствительность обеспечивают стабильность настройки и уверенный прием.
- Универсальное питание.
- ЖК-дисплей.
- Электронные часы и возможность подключения внешней антенны.
- Наличие надежной ручки делает возможным настенную установку.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Диапазон принимаемых частот:	
— УКВ1, МГц	65,8—74
— УКВ2 (FM), МГц	88—108
Чувствительность, ограниченная шумами на уровне 26 дБ, не хуже, мкВ	10
Максимальная выходная мощность УНЧ при КНИ=10%, не менее, Вт	0,5
Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц	315—6300
Питание:	
— от сети переменного тока, В	198—242
— от гальванических элементов	3 эл. типа 373
Масса радиоприемника, кг	1,0
Рабочий диапазон температур, °С	15—40
Габаритные размеры, мм	233x61x129
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	12