

## **ЛИС-М искатель скрытой проводки**



Миниатюрный искатель скрытой проводки «ЛИС-М» легко и надежно отыскивает проводки в потолках, стенах и полах (в т.ч. теплых); нелегальные обводы счетчиков, выключатели и предохранители; кабель и трубы на глубине до 1,5 метров. Трассировка силовых и связных кабелей до 1 км. Не боится напряжения 220 В. Встроенная подсветка для работы в темных местах. Лис-М выпускается с бесконтактным высокочастотным отборником пар. Эффективная трассировка и отбор пар Ethernet сетей. Емкостной щуп приемника ЛИС-М служит не только для отбора пар, но и уточняет место обрыва жилы ка-

беля.

### **Функциональные возможности:**

- поиск трассы проводов в потолках, стенах и полах;
- обнаружение нелегальных обводов счетчиков электроэнергии;
- идентификация выключателей и предохранителей;
- поиск трасс замкнутых и оборванных цепей;
- поиск трассы кабеля на глубине до 2 метров;
- поиск трассы водопроводных труб и труб теплоснабжения;
- поиск отдельных жил в системе проводов и кабелей;
- отбор пар в многопарном кабеле;
- определение глубины залегания провода.

Искатель ЛИС позволяет фиксировать сигнал с частотой  $26\,250 \pm 3$  Гц и работает в комплекте с генератором ЛИС.

Электропитание искателя осуществляется от 2-х алколайновых батарей или Ni-Mh аккумуляторов типоразмера «AA».

Электропитание генератора осуществляется от 4-х алколайновых батарей или Ni-Mh аккумуляторов типоразмера «AA».

Индикация обнаружения трассы осуществляется визуально и звуковым способом через встроенный излучатель

### **Технические характеристики**

Характеристики	Значения
<b>Приемник</b>	
Активная частота:	26250 ± 3 Гц
Полоса пропускания по уровню –3 дБ (не более)	150 Гц
Максимально определяемая глубина залегания трассы	2 м
Точность отыскания	1 см
Время непрерывной работы (не менее)	20 ч
Электропитание: алколайновые батареи или Ni-Mh, 2,3 А/ч аккумуляторы	2 шт. AA
Габаритные размеры прибора	138x68x18 мм
Масса прибора (включая элементы питания)	0,20 кг
<b>Генератор</b>	
Выходной сигнал частота:	26252 ± 1 Гц
Выходная мощность	1 Вт
Время непрерывной работы (не менее)	20 ч



**торговый дом  
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»  
[www.td-avtomatika.ru](http://www.td-avtomatika.ru)  
[info@td-avtomatika.ru](mailto:info@td-avtomatika.ru)

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б  
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311  
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

---

Электропитание: алколайновые батареи или Ni-Mh, 2,3 А/ч аккумуляторы	4 шт. AA
Габаритные размеры прибора (без сумки)	220,6x79x27,6
Масса прибора (включая элементы питания)	0,20 кг