

ЗАКАЗАТЬ

Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице.

Дата выхода из строя	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примечание

ООО «НТЦ ЭКОФИЗПРИБОР»

БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ БД-6-5

П А С П О Р Т

КЗРС.329000.006 ПС



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Полное наименование изделия:

Блок детектирования БД-6-5

1.2 Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Научно-Технический Центр Экофизприбор»

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, стр. 2

1.3 Блок детектирования БД-6-5 (далее по тексту «блок») предназначен для преобразования поступающей на его детектор плотности потока гамма-излучения в пропорциональную ему среднюю частоту следования импульсов.

1.4 Блок имеет два конструктивных исполнения, отличающихся длиной детектора:

- с длиной детектора 80 мм – БД-6-5;
- с длиной детектора 250 мм – БД-6-5Д.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Чувствительность блока детектирования по естественному фоновому гамма-излучению, имп*кг/Кл:

- для блока с детектором длиной 80 мм - $(1,0 \pm 0,5) \times 10^{14}$;
- для блока с детектором длиной 250 мм - $(3,0 \pm 1,5) \times 10^{14}$.

2.2 Питание блока может осуществляться от сети постоянного тока:

- напряжение питания при постоянном токе - от +15 до +30 В;

2.3 Потребляемый ток – не более 40 мА.

2.4 Допустимый рабочий диапазон температуры окружающей среды - от -40 до +70°C.

2.5 Допустимая влажность при температуре окружающей среды 35°C – 95%.

2.6 Блок устойчив к воздействию вибрации с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более	Наличие в комплекте поставки
КЗРС.329000.006-05	Блок детектирования БД-6-5	1	3,4	Ø 67, длина 327	
КЗРС.329000.006-25	Блок детектирования БД-6-5Д	1	5,1	Ø 67, длина 497	
КЗРС.329000.006 ПС	Паспорт	1			✓
КЗРС.329000.006 РЭ	Руководство по эксплуатации	1			✓

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок детектирования БД-6-5 заводской номер _____ соответствует техническим условиям КЗРС.329000.006 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска _____

Наладчик _____

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.

5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента передачи изделия Заказчику, но не более 24 месяцев со дня приемки представителем ОТК.

5.2 В случае обнаружения в течение гарантийного срока неисправностей, дефектов или некомплектности Заказчик направляет в адрес Поставщика рекламационный акт, в котором должно быть указано содержание претензии, а также следующая информация:

- * наименование и почтовый адрес заказчика;
- * наименование и заводской номер изделия;
- * дата поставки;
- * дата запуска в эксплуатацию;
- * дата выхода из строя;
- * описание, характер и причина дефекта.

5.3 Претензии не могут быть предъявлены в случаях поломок и повреждений, возникших в результате ненадлежащего хранения, монтажа, обслуживания или неправильного использования изделия, а также вследствие других, не зависящих от Поставщика причин.

5.4 Поставщик обязуется рассмотреть претензии (рекламационные акты) и направить в адрес Заказчика обоснованный ответ не позднее 2-х дней после их получения.

5.5 После признания Поставщиком претензий Заказчик отправляет неисправное изделие адрес Поставщика.

5.6 Поставщик обязан в течение 10 дней со дня получения неисправного изделия выявить неисправность, произвести ремонт, отправить отремонтированное изделие в адрес Заказчика и оплатить транспортные расходы Заказчика по пересылке. В случае, если неисправность возникла по вине Заказчика, последний оплачивает стоимость работ, запасных частей и транспортных расходов.

5.7 В случае выхода из строя изделия в пределах гарантийного срока по доказанной вине Продавца – срок гарантии продлевается на время фактического простоя.

5.8 По письменной договоренности Сторон, Заказчик может без ущерба для своих прав по гарантии устранить мелкие неисправности самостоятельно.

ЗАКАЗАТЬ